Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 09:12

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/5tech-zestaw-wideodomofon-virgo-plusm-82253-p-40844.html



5Tech zestaw wideodomofon Virgo PLUS(M)/82253

Cena brutto	**2 260,00 zł**
Cena netto	**1 837,40 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**26034**
Producent	**5Tech**

Opis produktu

Najnowsze dwużyłowe rozwiązanie sprawdzi się tam gdzie mamy ograniczoną ilość przewodów. Całość łączymy dwoma żyłami pomiędzy monitorem a stacją zewnętrzną. W stacji zewnętrznej znajdują się dwa przekaźniki, jeden standardowo wykorzystujemy do bramy, drugi do elektrozaczepu. Zasilanie elektrozaczepu realizowane jest bezpośrednio ze stacji zewnętrznej, nie ma potrzeby doprowadzania dodatkowego zasilania. Należy jednak pamiętać, że przy wykorzystywaniu tego zasilania, **należy stosować TYLKO ZACZEPY NISKOPRĄDOWE! (do 300mA) oraz dodatkowo zamontować zabezpieczającą diodę prostowniczą (zawsze w zestawie). Standardowe zaczepy mogą powodować uszkodzenie systemu.**

W monitorze znajduję się trzeci przekaźnik sterujący, który można podłączyć np. do automatu bramy garażowej.

Monitor posiada dodatkowy zestyk COM - NO wyzwalany po wywołaniu stacji zewnętrznej na ok 2 sekundy. Możemy nim wysterować dodatkowym gongiem, dodatkowym oświetleniem zewnętrznym lub dowolnym urządzeniem, które uruchomienie odbywa się za pomocą zwarcia między stykami.

Monitor posiada również wyjście na dodatkowy przycisk dzwonkowy, zazwyczaj umieszczany przy drzwiach wejściowych. To rozwiązanie może być przydatne w przypadku jeśli z jakiegoś powodu furtka lub brama już będzie otwarta a osoba odwiedzająca zdążyła już wejść na teren posesji. Wtedy nasz gość może zadzwonić na wideodomofon, przyciskając taki dodatkowy przycisk dzwonkowy.

Monitor obsługuje kamery IP do 2Mpx. Jeśli posiadasz już w swoim systemie monitoring z kamerami większymi niż 2Mpx to aby wyświetlić obraz z tych kamer na monitorze, wymagane będzie zmiana rozdzielczości tych kamer na 2Mpx (1920x1080, 1080p). Wyjątkiem są niektóre kamery Dahua, w których może nie być konieczna zmiany rozdzielczości głównego obrazu (strumienia) ponieważ obraz na monitor domyślnie wysyłany jest z pod-strumienia (substream). Jest to znacznie niższa rozdzielczość niż 2Mpx lecz w zupełności wystarcza do podglądu obrazu na monitorze. Jest to kompromis pozwalający na brak degradacji obrazu głównego strumienia jeśli kamera jest większa niż 2Mpx a wyświetlaniem obrazu na monitorze.

Aby połączyć kamery należy w monitorze wprowadzić adres IP oraz hasło danej kamery. Monitor i kamery muszą pracować w tej samej sieci.

- Monitor z wbudowanym modułem WIFI przeznaczony jest do współpracy ze stacją bramową za pomocą połączenia 2 żył.
- Monitor posiada 10" ekran dotykowy o rozdzielczości do 1280x800. Dzięki temu monitor będzie mógł automatycznie w formie wideo lub zdjęcia nagrywać sytuacje, które zarejestrują kamery IP. Można również ustawić czas, jak długo widżet ma być wyświetlany.
- **Aplikacja umożliwia podgląd zdjęć i filmów zarejestrowanych na karcie pamięci monitora.**

Otwieranie furtki i bramy z monitora, jak również z aplikacji na telefon. Monitor może sterować każdym napędem bramy, niezależnie od rodzaju i producenta, bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników.

- Opcjonalnie w monitorze możemy również włączyć skrzynkę głosową na którą osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość podczas
- Połączenie głosowe i wideo z monitora jest możliwe dzięki darmowej aplikacji **Tuya Smart** dostępnej na Android'a jak
- Aplikacja na telefon pozwala na podłączenie do sześciu telefonów mogących obsłużyć przekierowywanie połączeń.

Monitor:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS
- Rozdzielczość ekranu 1024x600
- Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP **(Dahua lub Hikvision)** do 2Mpx.
- Możliwość nagrywania na karty MicroSD do 32GB oraz zapisu na karty SD.
- Możliwość ustawienia indywidualnej melodii dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka
- Możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku otwierania bramy
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku otwierania furtki
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku otwierania drugiej bramy
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku otwierania drugiej furtki