

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-2npzsacc-2-przyc-stal-nierdz-zam-szyf-p-14480.html>

ACO FAM-P-2NPZSACC 2-przyc stal.nierdz. zam.szyf

Cena brutto	859,75 zł
Cena netto	698,98 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	17925
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index	FAM-PRO-2NPZSACC
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy. Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	2 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286x90 Puszka montażowa podtynkowa 270x73x32
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	15V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczełu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu z możliwością opóźnienia max. do 25 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa do 40 breloków zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio PRO
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- aktualizacja oprogramowania panelu za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"