

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-2npzsacc-nt-2-przyc-stal-nierdz-zam-szy-p-14488.html>

ACO FAM-P-2NPZSACC NT 2-przyc stal.nierdz. zam.szy

Cena brutto	859,77 zł
Cena netto	699,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	17998
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index	FAM-P-2NPZSACC NT
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
Max. ilość abonentów	12
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25,4
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,4W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczełu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejsciowych systemów Master/Slave

-
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - dzwonienie portierskie
 - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
 - możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
 - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB