Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 18:02

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-4npacc-4-przyc-stal-nierdzew-podtynkowy-p-14767.html



# ACO FAM-P-4NPACC 4-przyc stal.nierdzew podtynkowy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **749,07 zł** |
| Cena netto | **609,00 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **19265** |
| Producent | **ACO** |

## Opis produktu

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Index | FAM-P-4NPACC |
| Opis | Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 4 przyciskami |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | 4NP - 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania<br>ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz |
| Max. ilość abonentów | 4 lokale |
| Sposób montażu | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT)<br>Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) |
| Wymiary (mm) | Panel 197x90<br>Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| Długość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 12V ± 0,5V AC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~ 1,4W |
| Wyjścia | Pierwsze do podłączenia:<br>- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)<br>- elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A)<br>- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) |
| Wejścia | 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |
| Cechy | - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych<br>- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave<br>- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami |

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB