

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 21:24

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-4npacc-nt-4-przyc-stal-nierdz-czyt-kart-p-14725.html>



ACO FAM-P-4NPACC NT 4-przyc stal.nierdz. czyt kart

Cena brutto	724,47 zł
Cena netto	589,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	19248
Producent	ACO

Opis produktu

FAM-P-4NPACC NT

Opis

Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 4 przyciskami

Wykonanie

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Moduły

4NP – 4 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania

ACC – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz

Max. ilość abonentów

4 lokale

Sposób montażu

Natynkowy NT

Typ instalacji

Natynkowy NT;
opcjonalnie dostępny:
- konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT

Wymiary (mm)

Panel natynkowy 174,8×67,8
Puszka natynkowa 177,1x70x41/30

Typ instalacji

Cyfrowa: 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)

Długość linii

Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)

Zasilanie

11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczepu)

Pobór mocy w trybie czuwania

~ 1,3W

Wyjścia

2 x złącza śrubowe „ELOCK”:

- podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)

2 x złącza śrubowe

- podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”

Wejścia

2 x złącza śrubowe:

- podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)

1 x złącze śrubowe „INPUT”:

- podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania

1 x złącze śrubowe:

- podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+”

1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

Cechy

-
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
 - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera)
 - programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB)
 - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie www.wsparcie.aco.com.pl
 - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
 - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
 - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini).
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych)
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV