

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-zs-podtynek-dom-cyfrowy-z-zamkiem-szyfr-p-14473.html>

## ACO FAM-P-ZS podtynek, dom. cyfrowy z zamkiem szyfr

Cena brutto	<b>491,00 zł</b>
Cena netto	<b>399,19 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>16977</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

#### **Domofon dokładnie w Twoim stylu**

### Dane techniczne

Index	FAM-P-ZS
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
Max. ilość abonentów	10 lokali
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 177x72x31
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,8W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczełu rewersyjnego (max. 0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczełu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. - podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejsściowych systemów Master/Slave

- 
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
  - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
  - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
  - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
  - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
  - funkcja otwierania korytarzowego
  - dzwonięcie portierskie
  - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
  - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
  - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
  - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
  - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"