

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-zsacc-zamek-szyf-z-czytnikiem-zbl-p-27017.html>

ACO FAM-P-ZSACC zamek szyf. z czytnikiem zbl.

Cena brutto	859,75 zł
Cena netto	698,98 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22774
Producent	ACO

Opis produktu

FAM-P-ZSACC Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem breloków

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

- Opis Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem breloków
 Wykonanie Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
 Moduły Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
 ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych
 Unique 125 kHz
 Max. ilość abonentów 10 lokali wywoływanych z zamka szyfrowego (opcjonalnie za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150)
 Sposób montażu PodtynkowyPodtynkowy;
 opcjonalnie dostępne:
 - konwerter do montażu natynkowego PNT2-FAM-P
 - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
 Wymiary (mm) Panel podtynkowy 197x90
 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
 Typ instalacji Cyfrowa: 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
 Długość linii Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
 Zasilanie 11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeputy)
 Pobór mocy w trybie czuwania ~ 1,3W
 Wyjścia 2 x złącza śrubowe „ELOCK”:
 - podłączenie elektrozaczeputy tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna)
 2 x złącza śrubowe
 - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
 Wejścia 2 x złącza śrubowe:
 - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator)

-
- 1 x złącze śrubowe „INPUT”:
- podłączenie przycisku zwierne (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania
- 1 x złącze śrubowe:
- podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+