

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-pv-2np-panel-2-przyciskowy-podtynek-p-14441.html>

## ACO FAM-PV-2NP panel 2-przyciskowy podtynek.

Cena brutto	<b>1 099,00 zł</b>
Cena netto	<b>893,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>14063</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

### Dane techniczne

Index	FAM-PV-2NP
Opis	Wideodomofon cyfrowy z 2 przyciskami
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
Max. ilość abonentów	2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania 2 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) Panel 286x90
Wymiary (mm)	Puszka montażowa podtynkowa 264,7x72x31
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 2,5W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonykowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	z możliwością opóźnienia max. do 255 sek. - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejsściowych systemów Master/Slave

- 
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
  - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
  - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
  - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
  - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
  - funkcja otwierania korytarzowego
  - dzwonienie portierskie
  - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
  - możliwość sterowania zwrą elektromagnetyczną
  - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
  - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
  - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB