Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 15:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1611s-s-panel-wideofonowy-jednorodzinny-p-39105.html



BCS-PAN1611S-S panel wideofonowy jednorodzinny

Cena brutto	**1 190,00 zł**
Cena netto	**967,48 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24132**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

BCS-PAN1611S-S panel wideofonowy jednorodzinny dwusystemowy TCP/IP/SIP

Specyfikacja:

• Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

• Wymiary: 200x98x35mm (bez obudowy)

• Przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP (do wyboru):

W trybie IP współpracuje ze switchami PoE (zalecane switche PoE BCS)

W trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815)

• Przetwornik CMOS HD 1/2.9”, obiektyw 2mm • Kąt widzenia kamery: 140°/80° (H/V)

• Wbudowany zamek kodowy, oraz czytnik zbliżeniowy 13.56MHz

• Wbudowane diody informacyjne

• Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy (BCS-PP16 podtynkowa lub BCS-PN16 natynkowa)

• Zarządzanie za pomocą web service

• Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE: prywatny protokół, inne: Onvif lub RTSP

• Front wykonany ze stopu aluminium

• Wodoodporność: IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie, patrz: instrukcja)

• Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

• Wyjście RS485 dla dodatkowego modułu przekaźnika (BCS-MODKD-III)

• Sieć: Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptacyjny (systemy IP), lub wejście magistrali 2-wire (systemy 2-przewodowe)

• Zasilanie: w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48VDC 0.4A , w trybie 2-przewodowym: magistrala 2-wire

• Wyjście zasilania 12VDC 600mA – w przypadku zasilania z PoE niezbędny jest switch pracujący w standardzie 802.3at (30W)

lub passive BCS (PoE+) np: BCS-SP0402, BCS-xPoe6-II

• Wejście Wiegand do podłączenia czytnika zbliżeniowego, lub czytnika z klawiaturą RS485/Wiegand 34 z serii BCS-CKRS, oraz BCS-CRS (np.: otwieranie furtki lub bramy od wewnętrznej strony posesji kodem lub brelokiem)

• Współpraca z monitorami:

1. BCS-MON4000, BCS-MON7300, BCS-MON7400, BCS-MON7500, BCS-MON7600, BCS-MON7700 dla połączeń TCP/IP/SIP

2. BCS-MON7600 dla połączeń TCP/IP/SIP lub 2-wire

• **Aby korzystać z aplikacji mobilnej wymagana jest instalacja wideomonitora**