

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan1702s-s-promocja-p-27566.html>



BCS-PAN1702S-S PROMOCJA

Cena brutto	1 290,27 zł
Cena netto	1 049,00 zł
Dostępność	mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23321
Kod EAN	23321

Opis produktu

BCS-PAN1702S-S

Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP. Przeznaczony do systemów IP, lub 2-przewodowych (do wyboru). W trybie IP współpracuje ze switchami PoE, natomiast w trybie 2-przewodowym zasilanie, oraz transmisja sygnału jest realizowana za pomocą 2-przewodowej magistrali bez polaryzacji (wymaga adaptera BCS-ADIP-II, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815). W trybie IP współpracuje ze wszystkimi wideomonitorami TCP/IP/SIP w wersji 4.4 lub wyższej. W trybie 2-przewodowym współpracuje z wideomonitorami BCS-MON7600B(W)-2. Panel posiada front wykonany ze stopu aluminium, wbudowane diody statusu, oraz mechaniczny przycisk wywołania. Przetwornik CMOS HD 1/2.5", obiektyw fish-eye 1.9 mm. Montaż podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy (dostępnej osobno).

Odległość na systemach dwużyłowych to 50metrów od adp na skrajce kat 5e.ON

Panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

Typ urządzenia	Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP, może pracować w systemach IP, lub w systemach 2-przewodowych (do wyboru)
Kompatybilność	Systemy IP: wideomonitorzy TCP/IP/SIP z firmowa SIP v4.4 lub wyżej Systemy 2-przewodowe: wideomonitorzy BCS-MON7600B(W)-2, oraz adaptery BCS-ADIP-II (2-przewodowa magistrala bez polaryzacji)
Rodz przycisków wywołania	1 przycisk mechaniczny
System operacyjny	Linux
Kamera	1/2.5" 2MP low illumination CMOS HD
Obiektyw	1.9 mm fish-eye

Kąt widzenia kamery	H: 148,4° , V: 87,1°
Tyło kamery	Auto, dzień, noc
Tyło wideo	BLC, HLC, WDR 120dB, redukcja szumów 32MB, filtr podświetlani auto ICR
Regulacja parametrów obrazu	Tak, ręczna
Podświetlenie kamery	Oświetlacz auto IR
Kompresja wideo	H.264, H.265
Rozdzielczość	720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CP(352×288/352×240)
Łącz. klatek	25 fps
Wzrost strumienia głównego	256 Kbps – 4 Mbps
Wysokość audio	Wbudowany mikrofon dwukierunkowy, oraz głośnik
Kompresja audio	G.711u
Podłączenie sieci	Systemy IP: Ethernet (RJ 45), 10/100 Base-T Systemy 2-przewodowe: magistrala 2-przewodowa bez polaryzacji (wymagany adapter RCS-ADP-II, wraz z zasilaczem RCS-2A(B15))
Protokoły	IPv4, RTP, RTP/RTSP, TCP, UDP, SIP, UPnP, P2P, SDRP
Nagrywanie wideo	Rejestrowany RCS-LRE (przebieg protokołów), wsparcie Onuf
Aplikacja mobilna	Tak, RCS Line dla iOS/Android, max 10 użytkowników (telefonów)
Obrazy informacyjne	3 obrazy informacyjne: wydruk, norma, obrazek obraz

Klawiatura	Brak
Czytnik zbliżeniowy	Brak
Otwarcie Drzwi1/Drzwi2 kodem lub kartą	Brak
Otwarcie Drzwi1 / Drzwi2 kartą	Brak
Otwarcie Drzwi1 / Drzwi2	Za pomocą interfejsu numery na widemonitorze lub za pomocą aplikacji mobilnej, aby otworzyć dodatkowe drzwi (drzwi) niezbędne jest instalacja modułu przekładowego BCS-MDK02
Wyświetlenie portera	Panel może wykonywać połączenia do centrali porterskiej BCS-CPT zamiast połączeń do widemonitora
Wyciąg	1 x przycisk wyjścia (DOOR_BUTTON + GND) 1 x wejście zasilania (Zatrzęs-GND; Zatrzęs-48V) - wejście 2-przewodowej magistrali (Brak polaryzacji), transmisja danych i zasilanie, tylko dla systemów 2-przewodowy(ł) sygnał o zasilaniu 48V DC (wymagany adapter BCS-ACDP-0, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815) 1x kombinacja (DOOR_FB + GND), sygnalizacja otwartych drzwi na widemonitorze 1x kabelka 1x Ethernet 10/100 Mbps auto (RJ45) - wejście PoE (tylko dla systemów IP)

Wyciąg	1 x wejście przekładowe, max obciążenie 24VDC 2A (DOOR_IN1, DOOR_IN, COM, DOOR_IN2) 1 x 16A482 (16A482_A, 16A482_B, do podłączenia modułu BCS-MDK02) 1x wejście alarm (ALARM_COM, ALARM_IN1) - do przesyłanych zasilani 1x wejście 12V (12V_OUT), max 100mA, tylko zasilanie czujnika - do przesyłanych zasilani (nie należy używać wyciąg do innych kabli) Zasilanie w trybie IP, jak i 2-przewodowym niezbędne jest doprowadzenie dodatkowego zasilania 12V DC do zasilania elektronarzędzia.
Zasilanie	Systemy IP: PoE (802.3af/af+poE+et) Systemy 2-przewodowe: za pomocą magistrali 2-przewodowej, wymagane podłączenie adaptera BCS-ACDP-0, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815
Pobór mocy	Maks 12W
Warunki pracy	-30°C - +40°C, 10% RH - 90% RH
Materiał wykonania	Stal aluminiowa, plastik
Waga	0,35 kg
Wymiary	130 x 96 x 28,5 mm
Montaż	Podtynkowy lub natynkowy za pomocą dodatkowej szuflady

Akcesoria (zobacz osobno)	BCS-PN17 obudowa do montażu podtynkowego BCS-PN17 obudowa do montażu natynkowego BCS-PN17-6 obudowa do montażu natynkowego z daszkiem
Topologia w systemie 2 przewodowym	[] Dozwolone jest połączenie do adaptera BCS-ADMP-II urządzeń „galwanizacji” lub połączenie szeregowo. [] Maksymalna odległość adaptera do ostatniego urządzenia w szeregu: - 30m dla przewodów typu skrętka (UTP cat5e) - 50m dla przewodów 2-drzewo. [] Maksymalna rezystancja okablowania w systemie powinna wynosić 12 Ω [] Minimalna odległość między urządzeniem a adapterem wynosi 1m.