

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-cdnp6-st-master-pan-zewn-wielor-do-255-lok-p-14485.html>

ACO CDNP6 ST Master pan. zewn.wielor. do 255 lok

Cena brutto	687,57 zł
Cena netto	559,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	17969
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index

Opis

Wykonanie

Dostępne kolory

Moduły

Max. ilość abonentów

Wyświetlacz

Sposób montażu

Wymiary (mm)

Typ instalacji

Długość linii

Zasilanie

Pobór mocy w trybie czuwania

Wyjścia

Wejścia

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Cechy

CDNP6 ST

CDNP6S ST

Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym

Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo

Klawiatura ze stali nierdzewnej

Stalowy (ST)

Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu

255 lokali

LCD (podgrzewany)

W zależności od wyboru ramki:

- podtynkowy

- natynkowy

206x88

Cyfrowa: 2 żyłowa

Max. 1000m

12V ± 0,5V AC

~0,6W

Pierwsze do podłączenia:

- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)

- elektrozaczepu rewersyjnego (max. 0,5A)

- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

Drugie przekaźnikowe do podłączenia:

- automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)

1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego lokalu

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z alfabetem Braille'a

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie

drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość

podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego

lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca

funkcjonalność systemu

- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave

-
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
 - funkcja portierska
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
 - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce "do pobrania"