

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-cdnp7accs-st-slave-pan-zewn-wielor-p-15717.html>

ACO CDNP7ACCS ST Slave pan. zewn.wielor

Cena brutto	785,97 zł
Cena netto	639,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	19635
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index	CDNP7ACC ST CDNP7ACCS ST
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Płaski front obudowy zlicowany z ramką montażową Dodatkowa tylna obudowa z tworzywa, zakrywająca elektronikę
Dostępne kolory	Stalowy (ST)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Uniqe 125kHz
Max. ilość abonentów	255 lokali
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206x88x29,3
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,1W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) Drugie przekaźnikowe do podłączenia: - automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonek do wybranego lokalu
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonek (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

-
- łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytom w ramce - do zawieszenia centrali na czas instalacji
 - 6 cyfr w numerze lokalu
 - dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
 - programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
 - obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
 - dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)
 - dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)
 - dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia
 - regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
 - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - działanie w wielowęściowych systemach Master/Slave/Multimaster
 - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
 - otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub
 - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk
 - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonięcia
 - opcja grupowej zmiany numerów dzwonięcia
 - możliwość ustawienia opcji dzwonięcia bez rozmowy dla 8 lokali
 - funkcja autootwierania dla każdego lokalu
 - funkcja portierska
 - możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
 - regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
 - 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonięcia
 - nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
 - funkcja przekierowania dzwonięcia dla numerów dodatkowych
 - przekierowanie dzwonięcia zawsze włączone dla odbiorników „pasywnych” (INS-UP720B/M, INS-UP)
 - możliwość włączenia przekierowania dzwonięcia przez odbiorniki „aktywne” (INS-UP720MR, UP800,INS-MP7, INS-MPR)
 - programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
 - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"
 - kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV