

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-cdnvr-au-din-rozdzialacz-akt-video-p-14496.html>

ACO CDNVRau-DIN rozdzielacz akt.VIDEO

Cena brutto	257,07 zł
Cena netto	209,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	18798
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index	CDNVRau-DIN
Opis	Rozdzielacz aktywny video na szynę DIN
Wymiary (mm)	4 moduły DIN
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Sposób montażu	Szyna DIN lub natynkowo
Typ instalacji	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 80mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~1,2W
Wyjścia	Złącze RJ45 (5 x magistrala: video, linia, zasilanie): - 4 x wyjścia aktywne (wzmacniacze) - 1 x wyjście pasywne (bez wzmacniacza) Złącza śrubowe ARK: - podłączenie sygnału linii (odbiorniki audio)
Wejścia	Złącze RJ45 (magistrala: video, linia, zasilanie): - 1 x wejście główne Złącza śrubowe ARK: - podłączenie zasilania dodatkowego
Cechy	- podłączenie do 5 odbiorników - rozdzielenie magistrali głównej na 4 niezależne wyjścia - odległość do odbiornika: max 70 m (przy odpowiedniej konfiguracji systemu) - możliwość zwiększenia odległości z zastosowaniem dodatkowych zasilaczy - wejście główne z panelu lub innego źródła standardu ACO - cztery aktywne wyjścia (wzmacniacze video) - jedno wyjście pasywne do podłączenia kolejnego rozdzielcza lub odbiornika - jedno wyjście aktywne z dodatkowym wzmocnieniem sygnału video (przy długich magistralach niweluje straty sygnału video) - kompatybilny z innymi systemami video ACO - złącza typu RJ45 (magistrala systemu) - złącza śrubowymi ARK (zasilanie, linia audio) - możliwość pracy jako rozdzielacz przelotowy lub końcowy (wbudowany terminator video załączany zworką) - montowany na szynę DIN lub natynkowo - dioda sygnalizacyjna zasilanie i status pracy rozdzielacza

