

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-p-1npzsacc-panel-podt-1-p-zam-szyf-czytnik-p-14475.html>

## ACO FAM-P-1NPZSACC panel podt.1-p zam.szyf czytnik

Cena brutto	<b>859,75 zł</b>
Cena netto	<b>698,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>16984</b>
Producent	<b>ACO</b>

### Opis produktu

### Dane techniczne

Index	FAM-P-1NPZSACC
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Max. ilość abonentów	11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x31
Wymiary (mm)	Cyfrowa: 2 żyłowa
Typ instalacji	Max. 1000m
Długość linii	12V ± 0,5V AC
Zasilanie	~ 1,4W
Pobór mocy w trybie czuwania	Pierwsze do podłączenia:
Wyjścia	- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

- 
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
  - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
  - obsługa wielowjęściowych systemów Master/Slave
  - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
  - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
  - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
  - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
  - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
  - funkcja otwierania korytarzowego
  - dzwonienie portierskie
  - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
  - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
  - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
  - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
  - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
  - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
  - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Dedykowane słuchawki INS-UP720M, INS-UP720MR, UP800