

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-fam-pv-2npacc-panel-2-przyciskowy-podtynek-p-14487.html>

ACO FAM-PV-2NPACC panel 2-przyciskowy podtynek.

Cena brutto	1 228,77 zł
Cena netto	999,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	17973
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index
Opis
Wykonanie

Moduły

Max. ilość abonentów
Sposób montażu

Wymiary (mm)

Typ instalacji
Długość linii
Zasilanie
Pobór mocy w trybie czuwania
Wyjścia

Wejścia

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Cechy

FAM-PV-2NPACC

Wideodomofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 2 przyciskami
Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm.

Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy.

2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania
ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz

2 lokale

Podtynkowy

Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)

Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Panel 286x90

Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32

Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Max. 1000m

15V DC

~ 3,1W

Pierwsze do podłączenia:

- elektro zacze pu tradycyjnego (max. 1A)
- elektrozacze pu rewersyjnego (max.0,5A)
- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)

1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozacze pu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa do 192 breloków zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

-
- obsługa wielojęściowych systemów Master/Slave
 - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - dzwonienie portierskie
 - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
 - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
 - programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB