

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aco-inspiro-6s-braille-towar-poekspozycyny-p-25707.html>



## ACO INSPIRO 6S+ BRAILLE - towar poekspozycyny

Cena brutto	<b>1 359,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 104,88 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>19623</b>
Producent	--

### Opis produktu

#### Opis produktu

Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym i kamerą oraz modułem dla osób z niepełnosprawnościami.

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszkańowego. Ilość obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020 (dla obsługi 1020 lokali wymagany jest opcjonalny moduł SW4S-DIN nr ref. 27877 - brak w komplecie), panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne użytkowanie.

Panele z serii Inspiro+ są wyposażone w pełną klawiaturę numeryczną służącą zarówno do wybierania numerów dzwonienia jak i zamek szyfrowy do kontroli dostępu.

W każdym modelu pozostaje ten sam sprawdzony, minimalistyczny, elegancki design, doskonale prezentujący się na fasadzie każdego budynku.

#### Cechy produktu

- Odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- Łatwy montaż i instalacja dzięki specjalnym uchwytem w ramce do zawieszenia panelu na czas instalacji
- Dostępne kody: 255 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- Regulowany czas rozmowy (40-120 sekund)
- Obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- Działanie w wielowięściowych systemach Master/Slave/Multimaster
- Dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN (nr ref. 27877 - brak w komplecie)
- Kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm
- Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery +/- 20° w poziomie przy kącie widzenia kamery w poziomie 90° i pionie 60°
- Podświetlenie LED w podczerwieni
- Doskonały obraz w dzień i w nocy
- Automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka. Dla paneli Slave wymagany opcjonalny moduł CDN-I/O (nr ref. 11347 - brak w komplecie)

- Włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- Możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (tylko odbiorniki aktywne)
- Szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- Funkcja otwierania korytarzowego
- Opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia (z poziomu komputera)
- Opcja grupowej zmiany numerów dzwoneń (z poziomu komputera)
- Możliwość ustawienia opcji dzwonienia bez rozmowy dla 8 lokali
- Funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- Funkcja portierska
- Możliwość wpisania 6-znakowego tekstu wyświetlacza podczas przekierowania portierskiego
- Regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- Obsługa elektrozapczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
- Nr seryjny urządzenia wyświetlany w programie komputerowym
- Funkcja przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
- Programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą opcjonalnego kabla CDN-USB (nr ref. 07819 - brak w komplecie)
- Darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania" na stronie producenta
- Kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro i Familio P.- /PV
- Obsługa do 6144 breloków zbliżeniowych
- Dowolna ilość breloków przypisanych do każdego lokalu (z puli 6144)
- Dowolna ilość breloków dla dostępu administratora, nie przypisanych do lokali (z puli 6144)
- Dowolna ilość breloków zbliżeniowych dla dostępu instalatora z możliwością wejścia w ustawienia

## Specyfikacja

Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min. 600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery. ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125kHz LCD (podgrzewany)
Wyświetlacz	255, po rozbudowie 1020 lokali (wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN nr ref. 27877 - brak w komplecie)
Max. ilość abonentów	
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (wymagana dodatkowa puszką montażowa INS-P-L NT, nr ref. 11930 - brak w komplecie)
Wymiary (mm)	Panel 111x351mm, puszką montażowa podtynkowa 92x332x31,5mm
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,9W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe "ELOCK": - podłączenie elektrozapczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK nr ref. 11553 - brak w komplecie (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: "LINE+" i "LINE- (GND)"
Wejścia	4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego "+DC" i "GND" 1 x złącze śrubowe "INPUT": - podłączenie przycisku zwierzonego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): "ML+" 2 x gniazdo "EXTMOD" do podłączenia opcjonalnych modułów