

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/bcs-pan4401g-s-panel-zewnetrzny-4-przyciskowy-p-24205.html>



## BCS-PAN4401G-S panel zewnętrzny 4-przyciskowy

Cena brutto	<b>1 639,59 zł</b>
Cena netto	<b>1 333,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>20279</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Opis towaru

- Protokół TCP/IP
- Ethernet 10/100Mbps auto negocjacja
- Przetwornik CMOS 1/2.8"
- Obiektyw 1.9mm
- Oświetlacz ICR
- Obsługiwana rozdzielczość: 720p, D1
- Kodowanie wideo: H.264
- Kodowanie audio: G.711
- Kąt widzenia kamery: 140° (poziomo)
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy Mifare 13.56MHz
- Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE oraz Point
- Zarządzanie przez przeglądarkę internetową (Web Service)
- Bezpłatna aplikacja mobilna BCS Viewer Lite dla iOS oraz Android - odbieranie połączeń, podgląd kamery domofonu oraz kamer i rejestratorów IP z serii BCS LINE, otwarcie drzwi oraz bramy, wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo osoby dzwoniącej (zalecane łącze ze stałym adresem IP)
- Podgląd obrazu z kamery z poziomu Web Service

- 
- Współpraca z bezpłatnym oprogramowaniem Smart PSS (v1.16, 2.01, 2.02)
  - Cztery mechaniczne przyciski wywołania
  - Wizytownik z podświetlaniem LED (włącznik zmierzchowy)
  - Wbudowane komunikaty głosowe ułatwiające obsługę – inicjacja/zakończenie rozmowy, otwarcie, zajętość, błąd połączenia, asystent nagrywania wiadomości audio-wideo dla lokatora
  - Styk sabotażowy włączający alarm akustyczny przy próbie otwarcia obudowy
  - Wbudowany przekaźnik (C, NO, NC) z regulowanym czasem pracy
  - Wyjście RS485 do podłączenia modułu przekaźnikowego BCS-MODKD2 (moduł dostarczany osobno), który umożliwia sterowanie dodatkowym urządzeniem z poziomu monitora lub aplikacji mobilnej (np. bramą)
  - Podłączenie LAN za pomocą dołączonego adaptera
  - Podłączenie zasilania, przekaźnika, przycisku wyjścia oraz portu RS za pomocą dostarczonej taśmy połączeniowej
  - Zmiana czasu/daty z poziomu Web Service
  - Funkcja DST, NTP, P2P, UPnp
  - Zmiana portów z poziomu Web Service
  - Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim lub angielskim
  - Dodawanie kamer CCTV IP z poziomu Web Service
  - Możliwość nagrania wiadomości audio-wideo dla lokatora
  - Automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących
  - Wsparcie wszystkich modeli wideomonitorów IP z oferty BCS
  - Klasa szczelności: IP65
  - Klasa odporności mechanicznej: IK08
  - Zasilanie: 12 VDC lub PoE 48V (802.3af)
  - Obudowa ze stopu aluminium w kolorze grafitowym
  - Montaż natynkowy
  - Wejście alarmowe (GND IN)
  - Wyjście alarmowe COM/NO załączane na 30 sek. po wzbudzeniu wejścia alarmowego