Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:57

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/czujka-risco-rk800q0b200a-pir-iwise-magistralowa-p-8039.html



Czujka RISCO RK800Q0B200A PIR iWISE magistralowa

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**15587**
Producent	**RISCO**

Opis produktu

Czujka mikroprocesorowa PIR Rokonet Risco RK 800 Q0B200A

Czujka iWise Quad posiada dwa niezależne podwójne pyroelementy powiązane z oddzielnymi kanałami obliczeniowymi, co pozwala wykryć zagrożenie bez ryzyka fałszywego alarmu nawet w trudnych warunkach montażu.

Najważniejsze cechy:

- Podłączenie magistralowe z możliwością adresacji
- Dwa niezależne podwójne pyroelementy
- Pokrycie 15 m
- Inteligentne algorytmy obróbki sygnału
- Wszechstronny montaż nawet do wysokości 3.3 m
- 3 diody led sygnalizujące stan
- Najwyższa skuteczność eliminacji wpływu światła białego oraz strumieni powietrza o innej temperaturze, niż otoczenie
- Wysoka odporność na RFI
- Szeroka gama opcjonalnych uchwytów

Parametry techniczne:

- Zasięg: 15m, 100 stopni, kontrola strefy podejścia
- Wysokość montażu: 2.1 do 3.3 metra
- Sposób detekcji: Dwa podwójne pyroelementy, inteligenta analiza sygnału, czułość automatycznie dobierana do prędkości ruchu częstotliwości oraz temperatury
- Ilość impulsów: Automatycznie dobierana zależnie od poziomu sygnału oraz zachowania intruza
- Ustawienia czułości: 2 zwory
- Odporność: na RFI30 V/m dla od 10 MHz do 1GHz
- Zużycie energii: 15 mA przy 12VDC, 43 mA przy 16 VDC maksymalnie
- Złącza: NC, 100 mA, 24 VAC
- Czas alarmu: minimum 2.2 sekundy
- Czas rozruchu: 2 minuty
- Filtracja światła białego: Soczewka fresnela z pigmentacją
- Temperatura pracy:-20 do + 50 stopni C
- Wymiary: 128x64x41 mm