Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:19

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/led-wlacznik-dotykowy-okragly-bialy-td004am-12v-4a-p-39498.html



LED Włącznik dotykowy okrągły biały TD004AM 12V 4A

Cena brutto	**33,00 zł**
Cena netto	**26,83 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**24391**
Producent	**- -**

Opis produktu

LED Włącznik 12V 4A dotykowy okrągły biały TD004AM

Funkcje:

- Funkcja ściemniacza i pamięci
- Napięcie wejściowe: 12V-24VDC.
- Napięcie wyjściowe: 12V-24VDC.
- Prąd wejściowy: 4A.
- Obciążenie około 48 W dla 12 V i 96 W dla 24 V.
- Długość kabla wejściowego i wyjściowego:1m

Operację:

Z zewnętrznym włącznikiem / wyłącznikiem pamięci i ściemniaczem:

Szybki dotyk (czas jest mniejszy niż 550 ms) może włączyć / wyłączyć światło. Jeden dotyk, aby włączyć; dotknij ponownie, aby wyłączyć. Po włączeniu lampa świeci w 90%.

Przytrzymaj dotyk (czas powyżej 550 ms) może regulować jasność w nieskończoność. Zmniejszy jasność do minimum w ciągu 3 sekund, trzymając włączony przycisk, gdy światło jest włączone. Zwiększy jasność w nieskończoność do 100% w 3 sekundy, trzymając przycisk, gdy światło jest wyłączone.

Czujnik zapamięta stan ściemniania przy 12V-24VDC.

Kroki Instalacyjne:

- Krok I: Wytnij otwór o średnicy 18 mm w elemencie mocującym.
- Krok II: Umieść głowicę detektora w otworze o średnicy 18 mm.
- Krok III: Podłącz przewody do końcówki wejściowej i wyjściowej lampy LED.