

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/led-wlaczni-dotykowy-okragly-bialy-td004am-12v-4a-p-39498.html>



## LED Włącznik dotykowy okrągły biały TD004AM 12V 4A

Cena brutto	<b>33,00 zł</b>
Cena netto	<b>26,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24391</b>
Producent	- -

### Opis produktu

LED Włącznik 12V 4A dotykowy okrągły biały TD004AM

Funkcje:

- Funkcja ściemniacza i pamięci
- Napięcie wejściowe: 12V-24VDC.
- Napięcie wyjściowe: 12V-24VDC.
- Prąd wejściowy: 4A.
- Obciążenie około 48 W dla 12 V i 96 W dla 24 V.
- Długość kabla wejściowego i wyjściowego: 1m

Operację:

#### **Z zewnętrznym włącznikiem / wyłącznikiem pamięci i ściemniaczem:**

Szybki dotyk (czas jest mniejszy niż 550 ms) może włączyć / wyłączyć światło. Jeden dotyk, aby włączyć; dotknij ponownie, aby wyłączyć. Po włączeniu lampa świeci w 90%.

Przytrzymaj dotyk (czas powyżej 550 ms) może regulować jasność w nieskończoność. Zmniejsz jasność do minimum w ciągu 3 sekund, trzymając włączony przycisk, gdy światło jest włączone. Zwiększ jasność w nieskończoność do 100% w 3 sekundy, trzymając przycisk, gdy światło jest wyłączone.

Czujnik zapamięta stan ściemniania przy 12V-24VDC.

Kroki Instalacyjne:

- Krok I: Wytnij otwór o średnicy 18 mm w elemencie mocującym.
- Krok II: Umieść głowicę detektora w otworze o średnicy 18 mm.
- Krok III: Podłącz przewody do końcówki wejściowej i wyjściowej lampy LED.