

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/proxima-odbiornik-ln-p-gorke-2xno-230v-p-24898.html>

## Proxima odbiornik LN\_P Gorke 2xNO 230V

Cena brutto	<b>169,00 zł</b>
Cena netto	<b>137,40 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>20820</b>
Producent	<b>PROXIMA</b>

### Opis produktu

**LN-P** to uniwersalny sieciowy sterownik radiowy zasilany 230V AC, posiadający 2 kanały przekaźnikowe o obciążalności 3A/230V. Sterownik **LN-P** można wykorzystać np. do sterowania napędem bramy, który nie posiada wyjścia 24V zasilającego akcesoria. **LN-P** posiada wyjścia **S1** oraz **S2**, do których można podłączyć przyciski ściennie-dzwonkowe.

- Naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału 1, a naciśnięcie łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału 2
- Przyjmuje piloty zmiennokodowe wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie 433,92MHz
- Możliwość kasowanie pilota bez jego obecności
- Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego
- Zarejestrowanym pilotem można:
  - optycznie diodą LED zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku
  - zdalnie sklonować pilota
- **UWAGA: ANTENA może znajdować pod napięciem 230V- nie należy jej skracać**

**Zasilanie:** 230V AC

**Pobór prądu:** 12 mA/ 0,6W przekaźnik wył.

**Wyjścia:** 2 x 3A/ 230AC przekaźnik NO

**Liczba pilotów:** 819 pilotów 433,92MHz

**Tryby kanałów:** Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN -Tak Długo Jak Naciskasz

**Wymiary:** 36 x 42 x 21 mm (otwór 4/8 mm)

**Waga:** 35g