Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:04

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/proxima-odbiornik-ln-rolety-faac-fix-hcs-230v-p-39144.html



Proxima odbiornik LN_Rolety FAAC FIX (HCS) 230V

Cena brutto	**180,13 zł**
Cena netto	**146,45 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24180**
Producent	**PROXIMA**

Opis produktu

LN-Rolety

Jest to uniwersalny sterownik przeznaczony do sterowania indukcyjnego silnika roletowego, w którym **można ustawić czas podnoszenia / opuszczania rolety**. Sterownik zasilany 230V AC, posiadający pamięć 682 pilotów zmiennokodowych. W sterowniku znajdują sie 2 wyjścia lokalne **S1 oraz S2**. Urządzenie mieści się w puszce instalacyjnej o średnicy wew. 55mm.

- Programowany czas podnoszenia / opuszczania od 4 do 240 sekund
- Można zarejestrować nawet 4 przycisku i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego i dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego
- Dowolny przycisk (kombinacja przycisków), dowolnego pilota może niezależnie realizować jeden ze scenariuszy:
  - krok po kroku / podnoszenie - stop - opuszczanie - stop...
  - podnoszenie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop
  - opuszczanie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop
  - stop
  - opuszczanie rolety
  - podnoszenie rolety
- Dwa wejścia przewodowe S1 i S2 mogą niezależnie realizować jeden ze scenariuszy:
  - krok po kroku / podnoszenie - stop - opuszczanie - stop...
  - podnoszenie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop
  - opuszczanie rolety, a gdy roleta jest w ruchu stop
  - stop
  - opuszczanie rolety
  - podnoszenie rolety
  - JJ (jednoznacznie, jednoprzewodowy) - krótkie zwarcie poniżej sekundy zamyka roletę, zaś dłuższe powyżej sekundy otwiera roletę, zwarcie podczas ruchu zatrzymuje roletę
- Zarejestrowanym pilotem można zdalnie sklonować pilota (opcja)
- Mieści się w puszce instalacyjnej o średnicy wew. 55mm
- Programowany czas podnoszenia/opuszczania 4-240s
- Odbiornik superheterodynowy
- Po włączeniu zasilania sterownik podaje diodą LED pojemność pamięci pilotów - 682

Zasilanie: 230V AC
Pobór prądu: 12mA / 6W przekaźnik wył.
Wyjścia: 2 x 3A/ 230AC przekaźnik NO
Liczba pilotów: 682 piloty 433,92MHz
Liczba kanałów: 2
Tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN - Tak Długo Jak Naciskasz
Wymiary: 36 x 42 x 21mm
Waga: 35g