

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/zzxxxaco-cdnp6-st-master-pan-zewn-wielor-p-14485.html>



ŻŻ***ACO CDNP6 ST Master pan. zewn.wielor.

Cena brutto	687,57 zł
Cena netto	559,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	17969
Producent	ACO

Opis produktu

Dane techniczne

Index	CDNP6 ST
Opis	CDNP6S ST
Wykonanie	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym
	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
	Klawiatura ze stali nierdzewnej
Dostępne kolory	Stalowy (ST)
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
	255 lokali
Max. ilość abonentów	LCD (podgrzewany)
Wyświetlacz	W zależności od wyboru ramki:
Sposób montażu	- podtynkowy
	- natynkowy
	206x88
Wymiary (mm)	Cyfrowa: 2 żyłowa
Typ instalacji	Max. 1000m
Długość linii	12V ± 0,5V AC
Zasilanie	~0,6W
Pobór mocy w trybie czuwania	Pierwsze do podłączenia:
Wyjścia	- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
	- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)
	- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
	Drugie przekaźnikowe do podłączenia:
	- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonek” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonenie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z alfabetem Braille'a
	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
	- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonenie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
	- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
	- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
	- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami

-
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - tryb hotelowy maksymalnie do 10 stref
 - funkcja portierska
 - obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV
 - programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce "do pobrania"