Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 01:56

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/przek-czasowy-timer-id-p-8-funkcyjny-1s-30min-12v-p-24230.html



Przek.czasowy TIMER id.P 8-funkcyjny 1s-30min 12V

Cena brutto	**65,00 zł**
Cena netto	**52,85 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**20292**
Producent	**- -**

Opis produktu

SUPER TIMER PRZEKAŹNIK CZASOWY UNIWERSALNY

Specyfikacja techniczna
- Zasilanie 12V DC
- Wyjście: Styk COM/ NO/NC
- Max obciążenie styków dla 12V max 10A
- Dwa wejścia do inicjowania pracy przekaźnika
  (A reaguje na sygnał masy / B reaguje na sygnał +12V)
- Programowany czas zwarcia styków 1sek - 30minut
- Wymiary: 5.4/4.7/1.9 cm
- Programowane tryby działania przekaźnika

TRYB 1
Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik
po zdjęciu sygnału start odliczania czasu po odliczeniu czasu przekaźnik
wyłącza się.
TRYB 2:
Zdjęcie sygnału sterującego z jednego z wejść załącza przekaźnik
Po podaniu sygnału start odliczania czasu po odliczeniu czasu przekaźnik
wyłącza się.
TRYB 3:
Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu
po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.
Opcja przedłużania czasu: ponowne zdjęcie i podanie sygnału sterującego w trakcie
odliczenia czasu spowoduje odliczanie czasu od nowa.
TRYB 4:
Zdjęcie sygnału sterującego z jednego z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu
po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.
Opcja przedłużania czasu: ponowne podanie i zdjęcie sygnału sterującego w trakcie
odliczenia czasu spowoduje odliczanie czasu od nowa.
TRYB 5:
Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu
zdjęcie sygnału w trakcie odliczania czasu wyłącza przekaźnik i kasuje odliczanie czasu
po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.
TRYB 6:
Impuls sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu
kolejny impuls sygnału wyłącza przekaźnik i kasuje odliczanie czasu
po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.
TRYB 7:
Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść start odliczania czasu (szybkie pulsowanie led)
po odliczeniu czasu załączenie przekaźnika
zdjęcie sygnału kasuje odliczanie czasu i wyłącza przekaźnik

TRYB 8:
Impuls sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik
kolejny impuls sygnału wyłącza przekaźnik