

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/aura-czujnik-ruchu-pir-el-home-md-12b7-p-28285.html>

## EURA CZUJNIK RUCHU PIR "EL HOME" MD-12B7

Cena brutto	<b>35,00 zł</b>
Cena netto	<b>28,46 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>20404</b>
Producent	<b>Eura</b>

### Opis produktu

Czujnik ruchu i obecności PIR - zewnętrzny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych), możliwość montażu na ścianie lub suficie, pasywny czujnik podczerwieni, sensor foto-optyczny, potencjometry do sterowania automatyką czujnika: czasem podtrzymania oświetlenia (min. 10 s ± 3 s, max. 7 min ± 2 min) i progiem oświetlenia zewnętrznego (3 - 2000 lx), kąt detekcji 180°, zasięg do 12m, mechaniczna regulacja w pionie.

### Specyfikacja techniczna

#### Czujnik

Napięcie zasilania	220 ~ 240 V AC / 50 Hz
Współczynnik ochrony	IP44
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj czujnika	PIR
Zalecane miejsce instalacji	na zewnątrz / wewnątrz
Zalecana wysokość instalacji	1.8 - 2.5 m
Kąt wykrywania ruchu	180°
Zasięg wykrywania ruchu	maks. 12 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	min. 10 s ± 3 s maks. 7 min ± 2 min
Zakres regulacji progu światła zewn.	<3 - 2000 lx
Maks. obciążenie rezystancyjne	1200 W
Maks. obciążenie indukcyjne	300 W
Regulacja parametrów czujnika	Tak
Regulacja czułości sensora	Nie
Regulacja czasu podtrzymania oświetlenia	Tak
Regulacja oświetlenie zawnętrznego	Tak
Temperaturowy zakres pracy czujnika	-18°C ~ +40°C
Wymiary czujnika (W x SZ x G)	100 x 86 x 80 mm
Waga netto czujnika	140 g
<b>Dane logistyczne</b>	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	139 x 90 x 74 mm
Waga brutto	200 g
Typ opakowania	Karton