

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/gorke-spr-pk1-k-zas-pt-rb-przycisk-1-klaw-p-26375.html>



## Gorke SPR-PK1/K/ZAS/PT/RB przycisk 1-klaw.

Cena brutto	<b>202,58 zł</b>
Cena netto	<b>164,70 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22287</b>
Producent	<b>Gorke Electronic</b>

### Opis produktu

SPR-PK1/A/ZAS/PT/RB

Zastosowanie: Systemy Przywołania.  
Pełni w nich rolę przycisku wezwania pomocy.

Opcja zasilania zewnętrznego pozwala załączyć podświetlenie klawisza na stałe.

Wysłanie transmisji sygnalizowane jest świeceniem diody oraz akustycznie.

Przycisk zazwyczaj montowany jest na sali chorych, przy łóżku pacjenta lub innym wybranym miejscu.

Dostępny w wersji do montażu podtynkowego lub natynkowego.

Po doposażeniu w uszczelkę oraz opcjonalnie przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia elektroniki warstwą antywilgotnościową - może być montowany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (baseny, łazienki, toalety itp)

Zastosowano ramkę firmy Ospel (seria As).

częstotliwość	433,92 MHz
kodowanie	kod zmienny
moc nadawcza	≤ 10 dBm
ilość klawiszy	1 + wejście EXT
zasilanie	9 - 28V DC
pobór prądu (min)	8 mA
pobór prądu w trakcie nadawania (max)	35 mA
sygnalizacja akustyczna w trakcie nadawania	wbudowany buzzer
kolor podświetlenia	czerwony
temperatura pracy	-10 ÷ +55 °C
wilgotność (max)	93 ± 3 %
wymiar (z ramką) - montaż PT	84×84×16 mm
wymiar (z ramką i puszką NT) - montaż NT	84×84×50 mm
kolor obudowy	biały
kolor ramki	standard: biały, opcje kolor: turkus, burgund, zieleń, fiolet

---

współpraca

zasięg

masa NT/PT

montaż PT

odbiorniki serii sA, w systemach medycznych zalecane  
IDO-1000

200 lub 400m odpowiednio z H1 lub H2

135g / 180 g

puszka końcowa Ø60mm / łapki i wkręty