

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-pthome05-3-6mm-ir-led30m-p-39513.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME05 3,6mm IR+LED30m

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24414
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME5 3,6mm, podwójny oświetlacz LED i IR (30m)

- Obrotowa zewnętrzna kamera WiFi 5 Mpx
- Technologia Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTHOME05

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
HOME

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/3" CMOS

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
3.6 mm

Apertura
F 1.6

Focus
Stały

Iris

Stały
Kąt widzenia
H: 78° V: 40° D: 93°
Balans bieli
Auto
WDR
DWDR
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Obrót obrazu
Flip 180°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
5M(2880×1620) / 640×360
Strumień główny
2880×1620@1~25/30fps
Strumień drugi
640×360@1~25/30fps
Bitrate
H.265: 80~4096kbps
Kompresja wideo
H.265
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED + White Light
Oświetlacz
30m
Mikrofon
Tak
Głośnik
Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio
G.711A
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
Tak
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Rodzaj zasilania
12V DC 1A
Pobór mocy
max 4.5W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP66
Warunki pracy
-20°C~+50°C max 95% RH
Wymiary
116mm×138mm×139mm
Waga
0.4 kg

Zakres PAN

0°~355°

Zakres TILT

0°~90°

Auto tracking

Tak

Funkcje automatyki

Preset Patrol

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Akcesoria w zestawie

Zasilacz