

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/miernik-cegowy-ut210e-0-100a-ac-dc-p-40847.html>



## Miernik cęgowy UT210E 0-100A AC/DC

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>219,00 zł</b>                                            |
| Cena netto       | <b>178,05 zł</b>                                            |
| Dostępność       | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>                                               |
| Numer katalogowy | <b>26040</b>                                                |
| Producent        | <b>UNIT</b>                                                 |

### Opis produktu

#### ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V  $\pm(0,7\%+3)$   
Napięcie zmienne AC: 2 V / 20 V / 200 V / 600 V  $\pm(1\%+3)$   
Natężenie prądu stałego DC: 2 A / 20 A / 100 A  $\pm(2\%+3)$   
Natężenie prądu zmiennego AC: 2 A / 20 A / 100 A  $\pm(2,5\%+5)$   
Rezystancja: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm  $\pm(1\%+2)$   
Pojemność: 2 nF / 20 nF ~ 200  $\mu$ F / 2 mF ~ 20 mF  $\pm(4\%+5)$   
Test diod: ok. 3 V  
Sprawdzanie ciągłości obwodu

#### DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych  
Zamrożenie ostatniego wskazania  
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)  
Pomiar True RMS  
Funkcja zerowania przyrządu  
Podświetlany ekran LCD  
Automatyczne wyłączenie: po ok. 15 minutach  
Wskaźnik niskiego poziomu baterii:  $\leq 2,5$  V  
Maksymalny odczyt: 2000

#### CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć:  $\geq 10$  MOhm  
Liczba pomiarów: 2 ~ 3/s  
Zasilanie: 2x 1,5 V (R03)  
Rozwarcie szczęk: 17 mm  
Rozmiar wyświetlacza: 39,3 x 26,5 mm  
Wymiary: 175 x 60 x 33,5 mm  
Waga: 170 g  
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, etui