Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:17

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/proxima-odbiornik-ln-p-gorke-2xno-230v-p-24898.html



Proxima odbiornik LN_P Gorke 2xNO 230V

Cena brutto	**169,00 zł**
Cena netto	**137,40 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**20820**
Producent	**PROXIMA**

Opis produktu

LN-P to uniwersalny sieciowy sterownik radiowy zasilany 230V AC, posiadający 2 kanały przekaźnikowe o obciążalności 3A/230V. Sterownik **LN-P** można wykorzystać np. do sterowania napędem bramy, który nie posiada wyjścia 24V zasilającego akcesoria. **LN-P** posiada wyjścia **S1 oraz S2**, do których można podłączyć przyciski ścienne-dzwonkowe.

- Naciśnięcie łącznika S1 włącza/zmienia stan kanału 1, a naciśnięcie łącznika S2 włącza/zmienia stan kanału 2
- Przyjmuje piloty zmiennokodowe wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w paśmie 433,92MHz
- Możliwość kasowanie pilota bez jego obecności
- Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego
- Zarejestrowanym pilotem można:
  - optycznie diodą LED zdalnie odczytać jego pozycję w sterowniku
  - zdalnie sklonować pilota
- UWAGA: ANTENA może znajdować pod napięciem 230V- nie należy jej skracać

Zasilanie: 230V AC
Pobór prądu: 12 mA/ 0,6W przekaźnik wył.
Wyjścia: 2 x 3A/ 230AC przekaźnik NO
Liczba pilotów: 819 pilotów 433,92MHz
Tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN -Tak Długo Jak Naciskasz
Wymiary: 36 x 42 x 21 mm (otwór 4/8 mm)
Waga: 35g