

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/pulsar-awz510-modul-przekaznikowy-p-40202.html>

Pulsar AWZ510 moduł przekaźnikowy

Cena brutto	22,00 zł
Cena netto	17,89 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	25284
Producent	Pulsar

Opis produktu

<https://lib.pulsar.pl/karta/pl/AWZ510.pdf>

OPIS

Moduł przekaźnikowy PU1 (AWZ510) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada szeregowy bezpiecznik w obwodzie przekaźnika (C, NO, NC)

DANE TECHNICZNE

Napięcie cewki przekaźnika 10÷16 V DC / 10÷13 V AC (-/+5%)
Prąd sterowania cewki 33 mA@12 V DC
Rezystancja cewki 360 OHM (-/+10%)
Moc cewki 400 mW
Ilość przekaźników 1
Napięcie styków przekaźnika 30 V DC / 48 V AC
Prąd styków przekaźnika 1 A max.
Styki przekaźnika C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
Czas załączenia/wyłączenia 15ms/8ms (-/+5%)
Bezpiecznik F1 F1,5 A
Temperatura pracy -10°C ÷ +40°C
Obudowa brak, konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary L=50, W=43, H=20 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto 0,02 / 0,04 [kg]
Montaż taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje, gwarancja CE, 2 lata od daty produkcji
Uwagi wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14),
Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika