

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/satel-mru-300-retransmitter-sygnalow-radiowych-p-25324.html>

SATEL MRU-300 Retransmitter sygnałów radiowych

Cena brutto	576,87 zł
Cena netto	469,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21197
Producent	Satel

Opis produktu

Retransmitter **MRU-300** odbiera transmisje od urządzeń bezprzewodowych systemu **MICRA** i je retransmituje. Współpracuje z: centralami alarmowymi **PERFECTA** (modele WRL), kontrolerem **VERSA-MCU**, kontrolerem **MTX-300**, modułem alarmowym **MICRA** (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza).

- wsparcie następujących urządzeń systemu bezprzewodowego **MICRA**:
 - czujki **MFD-300, MFD-300 BR, MGD-300, MGD-300 BR, MMD-300, MMD-300 BR, MMD-302, MMD-302 BR, MPD-300, MPD-310, MPD-310 Pet, MSD-300, MSD-350, MXD-300, MXD-300 BR**
 - piloty **MPT-350**
 - klawiatury bezprzewodowe **MKP-300**
- szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
- dioda LED do sygnalizacji stanu retransmitera
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- zasilanie napięciem 230 V AC
- wbudowany zasilacz impulsowy
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe wejścia zasilania
- akumulator stanowiący awaryjne źródło zasilania
- układ ładowania akumulatora
- kontrola stanu akumulatora i odłączanie rozładowanego akumulatora

Wymiary obudowy	126 x 158 x 32 [mm]
Wymiary płytki elektroniki	87 x 104 [mm]
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Napięcie zasilania (±15%)	230 [V AC, 50-60 Hz]
Pobór prądu w stanie gotowości	8 [mA]
Maksymalny pobór prądu	15 [mA]
Masa	266 [g]
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pasmo częstotliwości pracy	433,05 ÷ 434,79 [MHz]
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Akumulator litowo-jonowy	3,7 V / 1800 mAh
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla PERFECTA	do 500 [m]
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	do 450 [m]